

CLAXON DOBLE TIPO CARACOL
12V

SKU: 27891
MODELO: X75165

ESPECIFICACIONES

Tipo	Claxon doble tipo caracol
Configuración	Tono alto y bajo
Voltaje nominal	12 V
Voltaje de operación	9-16 V
Corriente	4 A por unidad
Nivel sonoro	110 ± 5 dB(A)
Frecuencia alta	500 ± 20 Hz
Frecuencia baja	400 ± 20 Hz
Diámetro	80 mm
Peso	600 g
Temperatura de operación	-40 a 85 °C
Vida útil	?150000 activaciones
Protección	Humedad y corrosión
Cantidad	2 unidades



Aplicación:

Conjunto de claxon doble tipo caracol diseñado para vehículos con sistema eléctrico de 12 V y rango operativo de 9 a 16 V. La combinación de frecuencias alta y baja, de 500 ± 20 Hz y 400 ± 20 Hz respectivamente, produce una señal acústica de doble tono con nivel sonoro de 110 ± 5 dB(A), adecuada para advertencia sonora vehicular en distintas condiciones ambientales de operación.

Recomendaciones:

Antes de instalar, compruebe que el sistema eléctrico del vehículo trabaje dentro del rango de 9 a 16 V y pueda suministrar 4 A por cada unidad. Instale ambos cláxones mediante sus soportes, en una posición protegida y con conexiones firmes. Se recomienda utilizar cableado, fusible y relé correctamente dimensionados, además de verificar la orientación de las bocinas para reducir la acumulación directa de humedad.

Observaciones:

El conjunto incorpora dos cláxones de 80 mm con frecuencias diferenciadas para generar tonos alto y bajo. Su rango de temperatura de operación, desde -40 hasta 85 °C, permite utilizarlo bajo condiciones ambientales variables. La vida útil declarada es de al menos 150000 activaciones y el empaque indica protección frente a humedad y corrosión. Cada unidad se encuentra identificada según su frecuencia correspondiente de 400 Hz o 500 Hz.

Medida: 16x10x14 cm	Marca SAFARI
Peso: 600 g	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

No incluye accesorios adicionales



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe